

## 15 KVA DİZEL KABİNLİ JENERATÖR



### Genel Bilgiler

15 KVA DİZEL KABİNLİ JENERATÖR

### Teknik Bilgiler

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Maksimum Güç             | 12 / 15 kw / kva            |
| Sürekli Güç kW / KVA     | 11 / 13,8 kw / kva          |
| Sürekli Çıkış Amperi (A) | 47,8 a                      |
| Faz Sayısı               | 1 monofaze                  |
| Çıkış Voltajı (V)        | 230 v                       |
| Güç Faktörü              | 1 / 0,8 cos $\Phi$          |
| Frekans                  | 50 hz mm                    |
| Sarım                    | bakır sargılı               |
| Akü                      | var                         |
| Gösterge Ekranı          | dijital                     |
| Motor tipi               | 2 silindir / hava soğutmalı |
| Motor Modeli             | 292f                        |
| Motor Gücü               | 22 hp                       |
| Silindir Hacmi           | 997 cc                      |
| Çalıştırma Şekli         | marşlı                      |
| Yakıt Tipi               | euro dizel                  |
| Yakıt Deposu Kapasitesi  | 26 L                        |
| Yakıt Tüketimi           | 3,3 lt/saat                 |
| Yağ Kapasitesi           | 2,75 L                      |
| Yağ Tipi                 | 15w40                       |
| Ses seviyesi             | 75 dba-7m                   |
| Ağırlık                  | 320 kg kg                   |
| Boyutlar                 | 1150x660x780 mm             |